

岡山市立西大寺公民館大ホール 音響設備一覧

電力増幅架			
用途	型番	仕様	数量
プロセニアムスピーカ用 (L・R)	RAMSA WP-9300	定格出力 300w×300w (8Ω連続出力)	1台
ステージスピーカ用 (L・R)	RAMSA WP-1400A	定格出力 240w×240w (8Ω連続出力)	1台
ソロ用	RAMSA WP-9220	200w (8Ω)	1台 (音響卓からの送りはモノ)
はね返りスピーカ用 (L・R)	RAMSA WP-1200A	定格出力 120w×120w (8Ω連続出力)	1台
楽屋ロビー用	RAMSA WU-P52	120w (8.5Ω平衡)	1台
電源制御ユニット	RAMSA WU-L67	非常放送設備と連動し 電力増幅架の電源制御	

オーディオミキサー (RAMSA WR-C924)	
端子	仕様
入力	INPUT PIN CONNECTION XLR3-31相当 №1:GND №2:HOT №3:COLD
	…MONO INPUT 20回路 -70dB~+4dB 5KΩ 平衡 (XLR3-31相当)
	…STEREO INPUT 4回路 -26dB~+4dB 10KΩ 平衡 (XLR3-31相当)
	…-10dB 10kΩ 不平衡 (RCAピンジャック)
出力	OUTPUT PIN CONNECTION XLR3-32相当 №1:GND №2:HOT №3:COLD

スピーカ			
名称	型番	部位	規格・仕様
プロセニアムスピーカ (L・R)		ラジアルホーン	90°×40°RAMSA WU-S990+WU-S540/16 110°×40°RAMSA WU-S911+WU-S540/16
		ウーハー	38cmコーンスピーカ RAMSA WU-S902A/8
		許容入力	150w (8Ω連続プログラム入力)
はね返りスピーカ (L・R)	RAMSA WS-30A	許容入力	70w (8Ω連続プログラム入力)

音響電源ほか

PA用電源 (上手下手共通回路) C型30A 3回路/30AT
 上下渡りマイク回線 4回線
 かけマイク (音響卓接続) 1式